QASS-B6

SMA 转 SMA

特点：

* 低驻波

应用：

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率：	DC~6GHz
	DC~1GHz（图 13）
驻波：	≤1.15
	≤1.2（图 4、5、6）
	≤1.3（图 14）
阻抗：	50Ω

机械性能

射频连接器：	SMA
连接寿命：	500 次
外导体：	黄铜镀金
电介质：	PTFE
内导体：	铍青铜镀金
	磷青铜镀金

环境条件

温度：	-55~+165℃

结构尺寸



图1



图2



图3





图7



图4



图5



图6





图8



图9



图10



图11



图12



图13



图14

单位：mm [in]

公差：±0.2mm [±0.008in]

命名规则

QASS-MM-B6 - SMA（公）转 SMA（公），图 1
QASS-MF-B6 - SMA（公）转 SMA（母），图 2
QASS-FF-B6 - SMA（母）转 SMA（母），图 3
QASSR-MM-B6 - SMA（公）转 SMA（公），弯头，图 4
QASSR-MF-B6 - SMA（公）转 SMA（母），弯头，图 5
QASSR-FF-B6 - SMA（母）转 SMA（母），弯头，图 6
QASSH-FF-B6 - SMA（母）转 SMA（母），穿墙式，图 7
QASSL-FF-B6 - SMA（母）转 SMA（母），带法兰，图 8
QASS-MMRP-B6 - SMA（公）转反极性 SMA（公），图 9
QASS-MRPMRP-B6 - 反极性 SMA（公）转反极性 SMA（公）
QASS-MRPF-B6 - 反极性 SMA（公）转 SMA（母），图 10
QASS-MFRP-B6 - SMA（公）转反极性 SMA（母），图 11
QASS-MRPFRP-B6 - 反极性 SMA（公）转反极性 SMA（母）
QASS-FFRP-B6 - SMA（母）转反极性 SMA（母），图 12
QASS-FRPFRP-B6 - 反极性 SMA（母）转反极性 SMA（母）
QASSS-FMF-B6 - SMA（母）转 SMA（公）转 SMA（母），图 13
QASSS-FFF-B6 - SMA（母）转 SMA（母）转 SMA（母），图 14

可根据要求定制。