

QSA18B

DC~18GHz, 0~99dB, 5W

特点:

- * 低驻波
- * 高衰减精度

应用:

- * 无线
- * 发射机
- * 实验室测试
- * 雷达

产品描述

QSA18B 系列手调步进衰减器, 频率范围 DC~18GHz。手调步进衰减器可在一定频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平。

产品指标

频率 (GHz)	衰减范围/步进 (dB)	驻波 (Max.)	插损 (dB Max.)	衰减精度 ($\pm$ dB)	功率 (W)	连接器
DC~8	0~69/1	1.5	1	0.5 (0~9dB@DC~8GHz), 0.8	2, 5	SMA
DC~12.4		1.6	1.25	(0~9dB@8~18GHz), 1 (10~19dB),		
DC~18		1.75	1.5	1.5 (20~49dB), 2 (50~69dB)		
DC~8	0~99/1	1.5	1	0.5 (0~9dB@0.1~8GHz), 0.8	2, 5	SMA
DC~12.4		1.6	1.25	(0~9dB@8~18GHz), 1 (10~19dB),		
DC~18		1.75	1.5	1.5 (20~49dB), 2 (50~69dB), 2.5 or 3.5% (70~99dB)		

电气性能

阻抗: 50 Ω
峰值功率^{*1}: 200W

[1]脉冲宽度: 5 μ s, 占空比: 0.5%.


机械性能

尺寸: $\Phi 48 \times 163$ mm
 $\Phi 1.89 \times 6.417$ in
重量: 480g
射频连接器: SMA 母头
外导体: 不锈钢
内导体: 镀青铜镀金
腔体: 铝外壳

环境条件

温度: 0~+54 $^{\circ}$ C

结构尺寸



单位: mm [in]
公差: ± 1 mm [± 0.04 in]

命名规则**QSA18B-W-X-Y-Z**

W: 终止频率 (GHz)

X: 最大衰减值 (dB)

Y: 功率 (W)

Z: 连接器类型

连接器命名规则:

S - SMA 母头

示例:

手调步进衰减器, DC~12.4GHz, 衰减值 0~69dB, 2W, SMA 母头, 型

号: QSA18B-12.4-69-2-S。

可根据要求定制。